

CEDAR

ECT-02H VE ECT-03H VİDA SAYACI



şartname	ECT-02H	ECT-03
ekran	LCD dijital ekran	
Ayar sayısı	1-99 (sayı çıkarma sistemi)	
Zamanlayıcı kurulumu	LO TIME 0.0 – 2.0 saniye ([0.01-0.09] 0.0-0.1 arası)	
	HI ZAMANI 0.0 – 9.0 saniye	
Otomatik temizleme	0,5 – 3,0 saniye (0,5 saniyelik aralık)	
fonksiyon	Sayıcı, Zamanlayıcı kurulumu, Sayım iptali	
Evet-karar yok	Tamam: Sesli uyarı sesi / NG: Sesli uyarı sesi, kırmızı ışık gelen sinyal LED' i	
Gelen sinyali	-	İş sensörü Açık kollektör veya voltajsız giriş
Çıkış sinyali	-	Bir vida demeti OK sinyal / İş OK sinyali Açık kollektör çıkışı (Nominal 30V. 20mA)

Çıktı içeriği	-	Bir civata sayısı (ekran 00) olur ve bir iş çıkarılırsa, "İş Tamam" sinyali ve bir zil sesi duyacaksınız.
Güç kaynağı	AC / DC adaptörü	AC 100- 120V (240V yanıtlanabilir)
Devam kullanma süresi	Yaklaşık 3 saat	-
Otomatik kapama	90 dakika boyunca ihmalden sonra	-
Boyut	87 (H) x 75 (B) x 15 (D)	108 (H) x 77 (B) x 40 (D)
Ağırlık	(Kısaltmalar) 120 g	(Kısaltmalar) 280g
Uyarlama sürücüsü	Nitto Kohki: - : SP spesifikasyon makalesi tarafından DLV7120 / 7130/7140/8120/8130/8140/8150 Nakamura fabrika şirke	

CEDAR

Please check the newest information and the details of each product in a homepage. 《URL <http://www.cedar.co.jp>》

 <p>Egerate Elektronik URL http://www.egerate.com E-Mail info@egerate.com</p>	   <p>SUGISAKI METER CO.,LTD. URL http://www.cedar.co.jp E-mail sales@cedar.co.jp</p>
--	---

The contents of a catalog may change specification and a design without a preliminary announcement.